



杭州威格电子科技有限公司
30年老品牌 因为专注,所以专业

VGX-B1电气测控单元选型手册^{rev1.1}

电源驱动单元 · 测量单元 · 电气控制单元 · 加载传动单元 · 负载单元 · 回馈单元



杭州格量测控技术有限公司

HANGZHOU GREEN MEASUREMENT AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD

电气测控专业解决方案

Professional supplier with 30+ years experience

Focused expertise for outstanding results

目录

第一章.B11-电源驱动单元系列	3
第一节 B111-直流电源单元	3
1.1B1111 直流开关电源	3
1.2B1112 线性电源	4
1.3B1113 直流稳压电源	5
1.4B1114 恒流电源	7
1.5B1115 双向电源	7
第二节 B112-交流变频电源	8
2.1B1121 单相变频电源	8
2.2B1122 三相变频电源	8
2.3B1123 调压器	8
第三节 B113-模拟电源（光伏、风电）	9
第四节 B114-软启动	9
第二章.B12-电气控制单元系列	9
第一节 B121-驱动电源控制	9
第二节 B122-工位量程切换（电流量程、转矩量程）	9
第三节 B123-程控器	9
第四节 B124-负载调节控制	9
第三章.B13-加载传动单元系列	9
第一节 B131-变频器	9
1.1B1311 变频器系列(ACS580 型)	9
1.2B1312 变频器系列(ACS880 型)	10
第二节 B132-四象限变频器	11
2.1B1321(风冷式)三相输入 $U_n=400V(380-415V)$ ，额定功率在电压 400V 时有效，四象限变频器系列	11
2.2B1322(风冷式)三相输入 $U_n=690V(660-690V)$ ，额定功率在电压 690V 时有效，四象限变频器系列	12
2.3B1323(液冷式)三相输入 $U_n=690V(660-690V)$ ，额定功率在电压 690V 时有效，四象限变频器系列	12
第三节 B133-伺服驱动器	13
3.1B1331 伺服驱动器系列(SV630-P-S 型)	13
3.2B1332 伺服驱动器系列(SV630-P-T 型)	13
3.3B1333 伺服驱动器系列(SV630-C-S 型)	13
3.4B1334 伺服驱动器系列(SV630-C-T 型)	14
3.5B1335 伺服驱动器系列(SV630-A-S 型)	14
3.6B1336 伺服驱动器系列(SV630-A-T 型)	14
第四节 B134-变频调速变频器系列(MD580 型)	15
第四章.B14-回馈单元系列	16
第一节 B141-正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	16
第二节 B142-正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	18
第三节 B143-正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	19
第五章.B15 负载单元系列	20
第一节 B151-电子负载	20
第二节 B152-阻性负载	20
第三节 B153-感性负载	20
第四节 B154-容性负载	20

第一章.B11-电源驱动单元系列

第一节 B111-直流电源单元

1.1B1111 直流开关电源

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. 直流电源（开关型）	DCS2020	B1111-1	输出电压范围 0-20V，电流 20A，带补偿功能	
2. 直流电源（开关型）	DCS3010	B1111-2	输出电压范围 0-30V，电流 10A，带补偿功能	
3. 直流电源（开关型）	DCS3020	B1111-3	输出电压范围 0-30V，电流 20A，带补偿功能	
4. 直流电源（开关型）	DCS3030	B1111-4	输出电压范围 0-30V，电流 30A，带补偿功能	
5. 直流电源（开关型）	DCS3050	B1111-5	输出电压范围 0-30V，电流 50A，带补偿功能	
6. 直流电源（开关型）	DCS3080	B1111-6	输出电压范围 0-30V，电流 80A，带补偿功能	
7. 直流电源（开关型）	DCS30100	B1111-7	输出电压范围 0-30V，电流 100A，带补偿功能	
8. 直流电源（开关型）	DCS30150	B1111-8	输出电压范围 0-30V，电流 150A，带补偿功能	
9. 直流电源（开关型）	DCS30200	B1111-9	输出电压范围 0-30V，电流 200A，带补偿功能	
A. 直流电源（开关型）	DCS30500	B1111-10	输出电压范围 0-30V，电流 500A，带补偿功能	
B. 直流电源（开关型）	DCS5010	B1111-11	输出电压范围 0-50V，电流 10A，带补偿功能	
C. 直流电源（开关型）	DCS5020	B1111-12	输出电压范围 0-50V，电流 20A，带补偿功能	
D. 直流电源（开关型）	DCS5050	B1111-13	输出电压范围 0-50V，电流 50A，带补偿功能	
E. 直流电源（开关型）	DCS5060	B1111-14	输出电压范围 0-50V，电流 60A，带补偿功能	
F. 直流电源（开关型）	DCS50100	B1111-15	输出电压范围 0-50V，电流 100A，带补偿功能	
G. 直流电源（开关型）	DCS50120	B1111-16	输出电压范围 0-50V，电流 120A，带补偿功能	
H. 直流电源（开关型）	DCS50150	B1111-17	输出电压范围 0-50V，电流 150A，带补偿功能	
E. 直流电源（开关型）	DCS50200	B1111-18	输出电压范围 0-50V，电流 200A，带补偿功能	
I. 直流电源（开关型）	DCS6010	B1111-19	输出电压范围 0-60V，电流 10A，带补偿功能	
J. 直流电源（开关型）	DCS6020	B1111-20	输出电压范围 0-60V，电流, 20A，带补偿功能	
K. 直流电源（开关型）	DCS6030	B1111-21	输出电压范围 0-60V，电流 30A，带补偿功能	
L. 直流电源（开关型）	DCS6050	B1111-22	输出电压范围 0-60V，电流 50A，带补偿功能	
M. 直流电源（开关型）	DCS6060	B1111-23	输出电压范围 0-60V，电流 60A，带补偿功能	
N. 直流电源（开关型）	DCS60100	B1111-24	输出电压范围 0-60V，电流 100A，带补偿功能	
O. 直流电源（开关型）	DCS60150	B1111-25	输出电压范围 0-60V，电流 150A，带补偿功能	
P. 直流电源（开关型）	DCS8030	B1111-26	输出电压范围 0-80V，电流 30A，带补偿功能	
Q. 直流电源（开关型）	DCS8050	B1111-27	输出电压范围 0-80V，电流 50A，带补偿功能	
R. 直流电源（开关型）	DCS8060	B1111-28	输出电压范围 0-80V, 电流 0-60A，带补偿功能	
S. 直流电源（开关型）	DCS80100	B1111-29	输出电压范围 0-80V，电流 100A，带补偿功能	
T. 直流电源（开关型）	DCS10030	B1111-30	输出电压范围 0-100V，电流 30A，带补偿功能	
U. 直流电源（开关型）	DCS10050	B1111-31	输出电压范围 0-100V，电流 50A，带补偿功能	
V. 直流电源（开关型）	DCS100100	B1111-32	输出电压范围 0-100V，电流 100A，带补偿功能	
W. 直流电源（开关型）	DCS100150	B1111-33	输出电压范围 0-100V，电流 150A，带补偿功能	
X. 直流电源（开关型）	DCS100300	B1111-34	输出电压范围 0-100V，电流 300A，带补偿功能	
Y 直流电源（开关型）	DCS12030	B1111-35	输出电压范围 0-120V，电流 30A，带补偿功能	
Z. 直流电源（开关型）	DCS12040	B1111-36	输出电压范围 0-120V，电流 40A，带补偿功能	
1. 直流电源（开关型）	DCS12050	B1111-37	输出电压范围 0-120V，电流 50A，带补偿功能	
2. 直流电源（开关型）	DCS15010	B1111-38	输出电压范围 0-150V，电流 10A，带补偿功能	
3. 直流电源（开关型）	DCS15020	B1111-39	输出电压范围 0-150V，电流 20A，带补偿功能	
4. 直流电源（开关型）	DCS15030	B1111-40	输出电压范围 0-150V，电流 30A，带补偿功能	
5. 直流电源（开关型）	DCS15040	B1111-41	输出电压范围 0-150V，电流 40A，带补偿功能	

6. 直流电源（开关型）	DCS150100	B1111-42	输出电压范围 0-150V，电流 100A，带补偿功能	
7. 直流电源（开关型）	DCS20010	B1111-43	输出电压范围 0-200V，电流 10A，带补偿功能	
8. 直流电源（开关型）	DCS20015	B1111-44	输出电压范围 0-200V，电流 15A，带补偿功能	
9. 直流电源（开关型）	DCS20030	B1111-45	输出电压范围 0-200V，电流 30A，带补偿功能	
10. 直流电源（开关型）	DCS20050	B1111-46	输出电压范围 0-200V，电流 50A，带补偿功能	
11. 直流电源（开关型）	DCS200100	B1111-47	输出电压范围 0-200V，电流 100A，带补偿功能	
12. 直流电源（开关型）	DCS30010	B1111-48	输出电压范围 0-300V，电流 10A，带补偿功能	
13. 直流电源（开关型）	DCS30020	B1111-49	输出电压范围 0-300V，电流 20A，带补偿功能	
14. 直流电源（开关型）	DCS30030	B1111-50	输出电压范围 0-300V，电流 30A，带补偿功能	
15. 直流电源（开关型）	DCS30050	B1111-51	输出电压范围 0-300V，电流 50A，带补偿功能	
16. 直流电源（开关型）	DCS600400	B1111-52	输出电压范围 0-600V，电流 400A，带补偿功能	
17. 直流电源（开关型）	DCS660150	B1111-53	输出电压范围 0-660V，电流 150A，带补偿功能	
18. 直流电源（开关型）	DCS1000100	B1111-54	输出电压范围 0-1000V，电流 100A，带补偿功能	
19. 直流电源（开关型）	DCS1000200	B1111-55	输出电压范围 0-1000V，电流 200A，带补偿功能	

1.2B1112 线性电源

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. 线性电源	PS3003D	B1112-1	输入类型：AC，输入电压：220V，输入频率：50Hz，输出类型：DC，输出电压：0-30V，输出电流：0-3A，输出功率：90W，通讯接口：无，稳压精度：电压稳压度 $\leq 0.05\%+2mV$ ，负载稳定度 $\leq 0.05\%+2mV$ ，纹波噪声 $\leq 1mV_{rms}$ （有效值），稳流精度：电流稳压度 $\leq 0.1\%+3mA$ ，负载稳定度 $\leq 0.2\%+3mA$ ，显示精度：电压/电流 LED 数显 $\pm 1\%$ ± 1 个字	
2. 线性电源	PS3005D	B1112-2	输入类型：AC，输入电压：220V，输入频率：50Hz，输出类型：DC，输出电压：0-30V，输出电流：0-5A，输出功率：150W，通讯接口：无，稳流精度：电流稳压度 $\leq 0.1\%+3mA$ ，负载稳定度 $\leq 0.2\%+3mA$ ，显示精度：电压/电流 LED 数显 $\pm 1\%$ ± 1 个字	
3. 线性电源	PS3010D	B1112-3	输入类型：AC，输入电压：220V，输入频率：50Hz，输出类型：DC，输出电压：0-30V，输出电流：0-10A，输出功率：300W，通讯接口：无，稳流精度：电流稳压度 $\leq 0.1\%+3mA$ ，负载稳定度 $\leq 0.2\%+3mA$ ，显示精度：电压/电流 LED 数显 $\pm 1\%$ ± 1 个字	
4. 线性电源	PS3020D	B1112-4	输入类型：AC，输入电压：220V，输入频率：50Hz，输出类型：DC，输出电压：0-30V，输出电流：0-20A，输出功率：600W，通讯接口：无，稳流精度：电流稳压度 $\leq 0.1\%+3mA$ ，负载稳定度 $\leq 0.2\%+3mA$ ，显示精度：电压/电流 LED 数显 $\pm 1\%$ ± 1 个字	
5. 线性电源	PS6003D	B1112-5	输入类型：AC，输入电压：220V，输入频率：50Hz，输出类型：DC，输出电压：0-60V，输出电流：0-3A，输出功率：180W，通讯接口：无，稳流精度：电流稳压度 $\leq 0.1\%+3mA$ ，负载稳定度 $\leq 0.2\%+3mA$ ，显示精度：电压/电流 LED 数显 $\pm 1\%$ ± 1 个字	
6. 线性电源	PS6005D	B1112-6	输入类型：AC，输入电压：220V，输入频率：50Hz，输出类型：DC，输出电压：0-60V，输出电流：0-5A，输出功率：300W，通讯接口：无，稳流精度：电流稳压度 $\leq 0.1\%+3mA$ ，负载稳定度 $\leq 0.2\%+3mA$ ，显示精度：电压/电流 LED 数显 $\pm 1\%$ ± 1 个字	
7. 线性电源	PS6010D	B1112-7	输入类型：AC，输入电压：220V，输入频率：50Hz，输出类型：DC，输出电压：0-60V，输出电流：0-10A，输出功率：600W，通讯接口：无，稳流精度：电流稳压度 $\leq 0.1\%+3mA$ ，负载稳定度 $\leq 0.2\%+3mA$ ，显示精度：电压/电流 LED 数显 $\pm 1\%$ ± 1 个字	
8. 线性电源	PS1203D	B1112-8	输入类型：AC，输入电压：220V，输入频率：50Hz，输出类型：DC，输出电压：0-120V，输出电流：0-3A，输出功率：360W，通讯接口：无，稳流精度：电流稳压度 $\leq 0.1\%+3mA$ ，负载稳定度 $\leq 0.2\%+3mA$ ，显示精度：电压/电流 LED 数显 $\pm 1\%$ ± 1 个字	
9. 线性电源	PS1205D	B1112-9	输入类型：AC，输入电压：220V，输入频率：50Hz，输出类型：DC，输出电压：0-120V，输出电流：0-5A，输出功率：600W，通讯接口：无，稳流精度：电流稳压度 $\leq 0.1\%+3mA$ ，负载稳定度 $\leq 0.2\%+3mA$ ，显示精度：电压/电流 LED 数显 $\pm 1\%$ ± 1 个字	
A. 线性电源	KA3003D	B1112-A	输入类型：AC，输入电压：220V，输入频率：50Hz，输出类型：DC，输出电压：0-30V，输出电流：0-3A，输出功率：90W，通讯接口：无，电压精度 $\leq 0.5\%+20mV$ ，电流精度 $\leq 0.5\%+5mA$	

B. 线性电源	KA3005D/P	B1112-B	输入类型: AC, 输入电压: 220V, 输入频率: 50Hz, 输出类型: DC, 输出电压: 0-30V, 输出电流: 0-5A, 输出功率: 150W, 通讯接口: USB, 电压精度 $\leq 0.5\%+20\text{mV}$, 电流精度 $\leq 0.5\%+10\text{mA}$	
C. 线性电源	KA3010D/P	B1112-C	输入类型: AC, 输入电压: 220V, 输入频率: 50Hz, 输出类型: DC, 输出电压: 0-30V, 输出电流: 0-10A, 输出功率: 300W, 通讯接口: USB, 电压精度 $\leq 0.5\%+20\text{mV}$, 电流精度 $\leq 0.5\%+10\text{mA}$	
D. 线性电源	KA3020D/P	B1112-D	输入类型: AC, 输入电压: 220V, 输入频率: 50Hz, 输出类型: DC, 输出电压: 0-30V, 输出电流: 0-20A, 输出功率: 600W, 通讯接口: USB, 电压精度 $\leq 0.5\%+20\text{mV}$, 电流精度 $\leq 0.5\%+10\text{mA}$	
E. 线性电源	KA6003D/P	B1112-E	输入类型: AC, 输入电压: 220V, 输入频率: 50Hz, 输出类型: DC, 输出电压: 0-60V, 输出电流: 0-3A, 输出功率: 180W, 通讯接口: RS232, 电压精度 $\leq 0.5\%+30\text{mV}$, 电流精度 $\leq 0.5\%+5\text{mA}$	
F. 线性电源	KA6005D/P	B1112-F	输入类型: AC, 输入电压: 220V, 输入频率: 50Hz, 输出类型: DC, 输出电压: 0-60V, 输出电流: 0-5A, 输出功率: 300W, 通讯接口: RS232, 电压精度 $\leq 0.5\%+30\text{mV}$, 电流精度 $\leq 0.5\%+5\text{mA}$	
G. 线性电源	KA6010D/P	B1112-G	输入类型: AC, 输入电压: 220V, 输入频率: 50Hz, 输出类型: DC, 输出电压: 0-60V, 输出电流: 0-10A, 输出功率: 600W, 通讯接口: RS232, 电压精度 $\leq 0.5\%+20\text{mV}$, 电流精度 $\leq 0.5\%+10\text{mA}$	

1.3B1113 直流稳压电源

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. 直流稳压电源	GP-3650	B1113-1	输入电压: $220\text{V} \pm 22\text{V}$, 输入频率: $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$, 输出电压: $0 \sim 36\text{V}$, 输出电流: $0 \sim 50\text{A}$, 输出功率: $0 \sim 1500\text{W}$, 通讯接口: 标配 CAN、RS485、LAN, 可选配 USB/模拟量控制, 精度: 电压 $\leq 0.2\%U_{\text{max}}$, 电流 $\leq 0.4\%I_{\text{max}}$	
2. 直流稳压电源	GP-36100	B1113-2	输入电压: $220\text{V} \pm 22\text{V}$, 输入频率: $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$, 输出电压: $0 \sim 36\text{V}$, 输出电流: $0 \sim 100\text{A}$, 输出功率: $0 \sim 3000\text{W}$, 通讯接口: 标配 CAN、RS485、LAN, 可选配 USB/模拟量控制, 精度: 电压 $\leq 0.2\%U_{\text{max}}$, 电流 $\leq 0.4\%I_{\text{max}}$	
3. 直流稳压电源	GP-6030	B1113-3	输入电压: $220\text{V} \pm 22\text{V}$, 输入频率: $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$, 输出电压: $0 \sim 60\text{V}$, 输出电流: $0 \sim 30\text{A}$, 输出功率: $0 \sim 1500\text{W}$, 通讯接口: 标配 CAN、RS485、LAN, 可选配 USB/模拟量控制, 精度: 电压 $\leq 0.2\%U_{\text{max}}$, 电流 $\leq 0.4\%I_{\text{max}}$	
4. 直流稳压电源	GP-6060	B1113-4	输入电压: $220\text{V} \pm 22\text{V}$, 输入频率: $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$, 输出电压: $0 \sim 60\text{V}$, 输出电流: $0 \sim 60\text{A}$, 输出功率: $0 \sim 3000\text{W}$, 通讯接口: 标配 CAN、RS485、LAN, 可选配 USB/模拟量控制, 精度: 电压 $\leq 0.2\%U_{\text{max}}$, 电流 $\leq 0.4\%I_{\text{max}}$	
5. 直流稳压电源	GP-12015	B1113-5	输入电压: $220\text{V} \pm 22\text{V}$, 输入频率: $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$, 输出电压: $0 \sim 120\text{V}$, 输出电流: $0 \sim 15\text{A}$, 输出功率: $0 \sim 1500\text{W}$, 通讯接口: 标配 CAN、RS485、LAN, 可选配 USB/模拟量控制, 精度: 电压 $\leq 0.2\%U_{\text{max}}$, 电流 $\leq 0.4\%I_{\text{max}}$	
6. 直流稳压电源	GP-12030	B1113-6	输入电压: $220\text{V} \pm 22\text{V}$, 输入频率: $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$, 输出电压: $0 \sim 120\text{V}$, 输出电流: $0 \sim 30\text{A}$, 输出功率: $0 \sim 3000\text{W}$, 通讯接口: 标配 CAN、RS485、LAN, 可选配 USB/模拟量控制, 精度: 电压 $\leq 0.2\%U_{\text{max}}$, 电流 $\leq 0.4\%I_{\text{max}}$	
7. 直流稳压电源	GP-3006	B1113-7	输入电压: $220\text{V} \pm 22\text{V}$, 输入频率: $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$, 输出电压: $0 \sim 300\text{V}$, 输出电流: $0 \sim 6\text{A}$, 输出功率: $0 \sim 1500\text{W}$, 通讯接口: 标配 CAN、RS485、LAN, 可选配 USB/模拟量控制, 精度: 电压 $\leq 0.2\%U_{\text{max}}$, 电流 $\leq 0.4\%I_{\text{max}}$	
8. 直流稳压电源	GP-30012	B1113-8	输入电压: $220\text{V} \pm 22\text{V}$, 输入频率: $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$, 输出电压: $0 \sim 300\text{V}$, 输出电流: $0 \sim 12\text{A}$, 输出功率: $0 \sim 3000\text{W}$, 通讯接口: 标配 CAN、RS485、LAN, 可选配 USB/模拟量控制, 精度: 电压 $\leq 0.2\%U_{\text{max}}$, 电流 $\leq 0.4\%I_{\text{max}}$	
9. 直流稳压电源	GP-010-60	B1113-9	额定功率: 10KW, 峰值功率: 15KW (10S), 额定电压: 50V, 电压范围: 0-60V, 额定电流: 200A, 峰值电流: 300A, 泄放装置: 无内置泄放, 可选配外置, 通讯接口: 标配 485, 可选配 RS232/以太网, 输出精度 $\leq 0.5\%FS$	
A. 直流稳压电源	GP-010-120	B1113-A	额定功率: 10KW, 峰值功率: 15KW (10S), 额定电压: 100V, 电压范围: 0-120V, 额定电流: 100A, 峰值电流: 150A, 泄放装置: 无内置泄放, 可选配外置, 通讯接口: 标配 485, 可选配 RS232/以太网, 输出精度 $\leq 0.5\%FS$	
B. 直流稳压电源	GP-015-60	B1113-B	额定功率: 15KW, 峰值功率: 22.5KW (10S), 额定电压: 50V, 电压范围: 0-60V, 额定电流: 300A, 峰值电流: 450A, 泄放装置: 无内置泄放, 可选配外置, 通讯接口: 标配 485, 可选配 RS232/以太网, 输出精度 $\leq 0.5\%FS$	

C. 直流稳压电源	GP-015-120	B1113-C	额定功率：15KW，峰值功率：22.5KW（10S），额定电压：100V，电压范围：0-120V，额定电流：150A，峰值电流：225A，泄放装置：无内置泄放，可选配外置，通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
D. 直流稳压电源	EVWP/GP-030-120	B1113-D	额定功率：30KW，峰值功率：45KW（60S），额定电压：100V，电压范围：10-120V，额定电流：300A，峰值电流：450A，泄放装置：3KW（内置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
E. 直流稳压电源	EVWP/GP-030-200	B1113-E	额定功率：30KW，峰值功率：45KW（60S），额定电压：150V，电压范围：10-200V，额定电流：200A，峰值电流：300A，泄放装置：3KW（内置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
F. 直流稳压电源	EVWP/GP-030-400	B1113-F	额定功率：30KW，峰值功率：45KW（60S），额定电压：300V，电压范围：10-300V，额定电流：100A，峰值电流：150A，泄放装置：3KW（内置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
G. 直流稳压电源	EVWP/GP-030-600	B1113-G	额定功率：30KW，峰值功率：45KW（60S），额定电压：500V，电压范围：10-600V，额定电流：60A，峰值电流：90A，泄放装置：3KW（内置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
H. 直流稳压电源	EVWP/GP-030-800	B1113-H	额定功率：30KW，峰值功率：45KW（60S），额定电压：750V，电压范围：10-800V，额定电流：40A，峰值电流：60A，泄放装置：3KW（内置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
I. 直流稳压电源	EVWP-060-120 / GP-060-120	B1113-I	额定功率：60KW，峰值功率：90KW（60S），额定电压：100V，电压范围：10-120V，额定电流：600A，峰值电流：900A，泄放装置：6KW（内置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
J. 直流稳压电源	EVWP-060-200 / GP-060-200	B1113-J	额定功率：60KW，峰值功率：90KW（60S），额定电压：150V，电压范围：10-200V，额定电流：400A，峰值电流：600A，泄放装置：6KW（内置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
K. 直流稳压电源	EVWP-060-400 / GP-060-400	B1113-K	额定功率：60KW，峰值功率：90KW（60S），额定电压：300V，电压范围：10-400V，额定电流：200A，峰值电流：300A，泄放装置：6KW（内置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
L. 直流稳压电源	EVWP-060-600 / GP-060-600	B1113-L	额定功率：60KW，峰值功率：90KW（60S），额定电压：500V，电压范围：10-600V，额定电流：120A，峰值电流：180A，泄放装置：6KW（内置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
M. 直流稳压电源	EVWP-060-800 / GP-060-800	B1113-M	额定功率：60KW，峰值功率：90KW（60S），额定电压：750V，电压范围：10-800V，额定电流：80A，峰值电流：120A，泄放装置：6KW（内置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
N. 直流稳压电源	EVWP-080-400 / GP-080-400	B1113-N	额定功率：80KW，峰值功率：120KW（60S），额定电压：333V，电压范围：24-400V，额定电流：300A，峰值电流：450A，泄放装置：8KW（内置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
O. 直流稳压电源	EVWP-080-800 / GP-080-800	B1113-O	额定功率：80KW，峰值功率：120KW（60S），额定电压：400V，电压范围：24-800V，额定电流：200A，峰值电流：300A，泄放装置：8KW（内置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
P. 直流稳压电源	EVWP-120-800	B1113-P	额定功率：120KW，峰值功率：180KW（60S），额定电压：600V，电压范围：24-800V，额定电流：200A，峰值电流：300A，泄放装置：无，通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
Q. 直流稳压电源	EVWP-160-800	B1113-Q	额定功率：160KW，峰值功率：240KW（60S），额定电压：400V，电压范围：24-800V，额定电流：400A，峰值电流：600A，泄放装置：15KW（外置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：标配 485，可选配 RS232/以太网，输出精度 $\leq 0.5\%$ FS	
R. 直流稳压电源	EVWP-200-800	B1113-R	额定功率：200KW，峰值功率：300KW（60S），额定电压：500V，电压范围：24-800V，额定电流：400A，峰值电流：600A，泄放装置：15KW（外置，仅限 EVWP 系列），通讯接口：	

			标配 485, 可选配 RS232/以太网, 输出精度 $\leq 0.5\%FS$	
S. 直流稳压电源	EVWP-080-400 / GP-080-400	B1113-S	额定功率: 80KW, 峰值功率: 120KW (60S), 额定电压: 333V, 电压范围: 24-400V, 额定电流: 300A, 峰值电流: 450A, 泄放装置: 8KW (内置, 仅限 EVWP 系列), 通讯接口: 标配 485, 可选配 RS232/以太网, 输出精度 $\leq 0.5\%FS$	
T. 直流稳压电源	EVWP-080-800 / GP-080-800	B1113-T	额定功率: 80KW, 峰值功率: 120KW (60S), 额定电压: 400V, 电压范围: 24-800V, 额定电流: 200A, 峰值电流: 300A, 泄放装置: 8KW (内置, 仅限 EVWP 系列), 通讯接口: 标配 485, 可选配 RS232/以太网, 输出精度 $\leq 0.5\%FS$	
U. 直流稳压电源	EVWP-120-800 / GP-120-800	B1113-U	额定功率: 120KW, 峰值功率: 180KW (60S), 额定电压: 600V, 电压范围: 24-800V, 额定电流: 200A, 峰值电流: 300A, 泄放装置: 无, 通讯接口: 标配 485, 可选配 RS232/以太网, 输出精度 $\leq 0.5\%FS$	
V. 直流稳压电源	EVWP-160-800 / GP-160-800	B1113-V	额定功率: 160KW, 峰值功率: 240KW (60S), 额定电压: 400V, 电压范围: 24-800V, 额定电流: 400A, 峰值电流: 600A, 泄放装置: 15KW (外置, 仅限 EVWP 系列), 通讯接口: 标配 485, 可选配 RS232/以太网, 输出精度 $\leq 0.5\%FS$	
W. 直流稳压电源	EVWP-200-800 / GP-200-800	B1113-W	额定功率: 200KW, 峰值功率: 300KW (60S), 额定电压: 500V, 电压范围: 24-800V, 额定电流: 400A, 峰值电流: 600A, 泄放装置: 15KW (外置, 仅限 EVWP 系列), 通讯接口: 标配 485, 可选配 RS232/以太网, 输出精度 $\leq 0.5\%FS$	

1.4B1114 恒流电源

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. 恒流电源	DPS3005	B1114-1	输入类型: DC, 输入电压: 6-40V, 输入频率: 一, 输出类型: DC, 输出电压: 0-32V, 输出电流: 0-5A, 输出功率: 160W, 通讯接口: USB, 精度: 电压 $\pm (0.5\%+3 \text{ 个字})$, 电流 $\pm (0.5\%+5 \text{ 个字})$	
2. 恒流电源	DPS5005	B1114-2	输入类型: DC, 输入电压: 6-50V, 输入频率: 一, 输出类型: DC, 输出电压: 0-50V, 输出电流: 0-5A, 输出功率: 250W, 通讯接口: USB, 精度: 电压 $\pm (0.5\%+3 \text{ 个字})$, 电流 $\pm (0.5\%+5 \text{ 个字})$	
3. 恒流电源	DPS5015	B1114-3	输入类型: DC, 输入电压: 6-60V, 输入频率: 一, 输出类型: DC, 输出电压: 0-50V, 输出电流: 0-15A, 输出功率: 750W, 通讯接口: USB, 精度: 电压 $\pm (0.5\%+3 \text{ 个字})$, 电流 $\pm (0.5\%+5 \text{ 个字})$	
4. 恒流电源	RD6006	B1114-4	输入类型: DC, 输入电压: 6-70V, 输入频率: 一, 输出类型: DC, 输出电压: 0-60V, 输出电流: 0-6A, 输出功率: 360W, 通讯接口: USB, 精度: 电压 $\pm (0.5\%+3 \text{ 个字})$, 电流 $\pm (0.5\%+5 \text{ 个字})$	
5. 恒流电源	RD6012	B1114-5	输入类型: DC, 输入电压: 6-70V, 输入频率: 一, 输出类型: DC, 输出电压: 0-60V, 输出电流: 0-12A, 输出功率: 720W, 通讯接口: USB, 精度: 电压 $\pm (0.5\%+3 \text{ 个字})$, 电流 $\pm (0.5\%+5 \text{ 个字})$	

1.5B1115 双向电源

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. 双向直流测试电源	EVWB-050-1000	B1115-1	额定功率 50kW, 峰值功率 75kW, 输出电压 24~1000V, 额定电压 250V, 额定电流 $\pm 200A$, 峰值电流 $\pm 300A$, 尺寸 800X1800X980mm, 输出精度达到 0.1%, 通讯接口: 标配 RS485, 可选配以太网/CAN	
2. 双向直流测试电源	EVWB-080-1000	B1115-2	额定功率 80kW, 峰值功率 120kW, 输出电压 24~1000V, 额定电压 267V, 额定电流 $\pm 300A$, 峰值电流 $\pm 450A$, 尺寸 800X1800X980mm, 输出精度达到 0.1%, 通讯接口: 标配 RS485, 可选配以太网/CAN	
3. 双向直流测试电源	EVWB-160-1000	B1115-3	额定功率 160kW, 峰值功率 208kW, 输出电压 24~1000V, 额定电压 320V, 额定电流 $\pm 500A$, 峰值电流 $\pm 650A$, 尺寸 1200X2000X1080mm, 输出精度达到 0.1%, 通讯接口: 标配 RS485, 可选配以太网/CAN	
4. 双向直流测试电源	EVWB-200-1000	B1115-4	额定功率 200kW, 峰值功率 260kW, 输出电压 24~1000V, 额定电压 400V, 额定电流 $\pm 500A$, 峰值电流 $\pm 650A$, 尺寸 1200X2000X1080mm, 输出精度达到 0.1%, 通讯接口: 标配 RS485, 可选配以太网/CAN	
5. 双向直流测试电源	EVWB-250-1000	B1115-5	额定功率 250kW, 峰值功率 325kW, 输出电压 24~1000V, 额定电压 417V, 额定电流 $\pm 600A$, 峰值电流 $\pm 780A$, 尺寸 1800X2000X1080mm, 输出精度达到 0.1%, 通讯接口: 标配 RS485, 可选配以太网/CAN	
6. 双向直流	EVWB-300-1000	B1115-6	额定功率 300kW, 峰值功率 390kW, 输出电压 24~1000V, 额定电压 500V, 额定电流 $\pm 600A$, 峰	

测试电源	0-1000		值电流±780A, 尺寸 1800X2000X1080mm, 输出精度达到 0.1%, 通讯接口: 标配 RS485, 可选配以太网/CAN	
7. 双向直流测试电源	EVWB-40 0-1000	B1115-7	额定功率 400kW, 峰值功率 520kW, 输出电压 24~1000V, 额定电压 500V, 额定电流±800A, 峰值电流±1040A, 尺寸 1800X2000X1080mm, 输出精度达到 0.1%, 通讯接口: 标配 RS485, 可选配以太网/CAN	
8. 双向直流测试电源	EVWB-50 0-1000	B1115-8	额定功率 500kW, 峰值功率 650kW, 输出电压 24~1000V, 额定电压 500V, 额定电流±1000A, 峰值电流±1300A, 尺寸 1800X2000X1080mm, 输出精度达到 0.1%, 通讯接口: 标配 RS485, 可选配以太网/CAN	

第二节 B112-交流变频电源

2.1B1121 单相变频电源

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. 变频电源单相输入单相输出	VG2705	B1121-1	功率: 500W, 输入: 单相 220V/50Hz, 输出: 110V: 4.6A, 220V: 2.3A	
2. 变频电源单相输入单相输出	VG2710	B1121-2	功率: 1kW, 输入: 单相 220V/50Hz, 输出: 110V: 9.0A, 220V: 4.5A	
3. 变频电源单相输入单相输出	VG2720	B1121-3	功率: 2kW, 输入: 单相 220V/50Hz, 输出: 110V: 18.0A, 220V: 9.0A	
4. 变频电源单相输入单相输出	VG2730	B1121-4	功率: 3kW, 输入: 单相 220V/50Hz, 输出: 110V: 27.0A, 220V: 13.5A	
5. 变频电源单相输入单相输出	VG2750	B1121-5	功率 5kW, 输入: 单相 220V/50Hz, 输出: 110V: 45A, 220V: 22.5A	
6. 变频电源单相输入单相输出	VG2760	B1121-6	额定功率: 6KVA, 频率: 47-63Hz, 单相输入, 单相输出	
7. 变频电源单相输入单相输出	VG27100	B1121-7	额定功率: 10KVA, 频率: 47-63Hz, 单相输入, 单相输出	
8. 变频电源单相输入单相输出	VG2705A	B1121-8	额定功率: 500VA, 频率: 47-63Hz, 单相输入, 单相输出	
9. 变频电源单相输入单相输出	VG2710A	B1121-9	额定功率: 1KVA, 频率: 47-63Hz, 单相输入, 单相输出	
A. 变频电源单相输入单相输出	VG2720A	B1121-A	额定功率: 2KVA, 频率: 47-63Hz, 单相输入, 单相输出	
B. 变频电源单相输入单相输出	VG2730A	B1121-B	额定功率: 3KVA, 频率: 47-63Hz, 单相输入, 单相输出	
C. 变频电源单相输入单相输出	VG2750A	B1121-C	额定功率: 5KVA, 频率: 47-63Hz, 单相输入, 单相输出	
E. 变频电源单相输入单相输出	VG27100A	B1121-D	额定功率: 10KVA, 频率: 47-63Hz, 单相输入, 单相输出	

2.2B1122 三相变频电源

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. 变频电源三相输入三相输出	VG371000A	B1122-1	额定功率: 10KVA, 频率: 47-63Hz, 三相输入, 三相输出	
2. 变频电源三相输入三相输出	VG37150A	B1122-2	额定功率: 15KVA, 频率: 47-63Hz, 三相输入, 三相输出	
3. 变频电源三相输入三相输出	VG37200A	B1122-3	额定功率: 20KVA, 频率: 47-63Hz, 三相输入, 三相输出	
4. 变频电源三相输入三相输出	VG37300A	B1122-4	额定功率: 30KVA, 频率: 47-63Hz, 三相输入, 三相输出	
5. 变频电源三相输入三相输出	VG37450A	B1122-5	额定功率: 45KVA, 频率: 47-64Hz, 三相输入, 三相输出	
6. 变频电源三相输入三相输出	VG37600A	B1122-6	额定功率: 60KVA, 频率: 47-64Hz, 三相输入, 三相输出	
7. 变频电源三相输入三相输出	VG37800A	B1122-7	额定功率: 80KVA, 频率: 47-64Hz, 三相输入, 三相输出	
8. 变频电源三相输入三相输出	VG371000A	B1122-8	额定功率: 100KVA, 频率: 47-64Hz, 三相输入, 三相输出	
9. 变频电源三相输入三相输出	VG371500A	B1122-9	额定功率: 150KVA, 频率: 47-64Hz, 三相输入, 三相输出	
A 变频电源三相输入三相输出	VG372000A	B1122-A	额定功率: 200KVA, 频率: 47-64Hz, 三相输入, 三相输出	
B 变频电源三相输入三相输出	VG372500A	B1122-B	额定功率: 250KVA, 频率: 47-64Hz, 三相输入, 三相输出	
C 变频电源三相输入三相输出	VG373000A	B1122-C	额定功率: 300KVA, 频率: 47-64Hz, 三相输入, 三相输出	
D. 变频电源三相输入三相输出	VG374000A	B1122-D	额定功率: 400KVA, 频率: 47-64Hz, 三相输入, 三相输出	

2.3B1123 调压器

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. 调压器 (单相)	TDGC2-0.5KVA	B1123-1	输入类型: AC, 输入电压: 220V, 输入频率: 50Hz, 输出类型: AC, 输出电压: 0-250V, 额定输出电流: 2A, 输出功率: 0.5KVA, 通讯接口: 无	
2. 调压器 (单相)	TDGC2-1KVA	B1123-2	输入类型: AC, 输入电压: 220V, 输入频率: 50Hz, 输出类型: AC, 输出电压: 0-250V,	

相)			额定输出电流: 4A, 输出功率: 1KVA, 通讯接口: 无	
3. 调压器 (单相)	TDGC2-2KVA	B1123-3	输入类型: AC, 输入电压: 220V, 输入频率: 50Hz, 输出类型: AC, 输出电压: 0-250V, 额定输出电流: 8A, 输出功率: 2KVA, 通讯接口: 无	
4. 调压器 (单相)	TDGC2-3KVA	B1123-4	输入类型: AC, 输入电压: 220V, 输入频率: 50Hz, 输出类型: AC, 输出电压: 0-250V, 额定输出电流: 12A, 输出功率: 3KVA, 通讯接口: 无	
5. 调压器 (三相)	TSGC2-6KVA	B1123-5	输入类型: AC, 输入电压: 380V, 输入频率: 50Hz, 输出类型: AC, 输出电压: 0-430V, 额定输出电流: 8A, 输出功率: 6KVA, 通讯接口: 无	
6. 调压器 (三相)	TSGC2-9KVA	B1123-6	输入类型: AC, 输入电压: 380V, 输入频率: 50Hz, 输出类型: AC, 输出电压: 0-430V, 额定输出电流: 13A, 输出功率: 9KVA, 通讯接口: 无	
7. 调压器 (三相)	TSGC2-15KVA	B1123-7	输入类型: AC, 输入电压: 380V, 输入频率: 50Hz, 输出类型: AC, 输出电压: 0-430V, 额定输出电流: 22A, 输出功率: 15KVA, 通讯接口: 无	

第三节 B113-模拟电源 (光伏、风电)

第四节 B114-软启动

第二章.B12-电气控制单元系列

第一节 B121-驱动电源控制

第二节 B122-工位量程切换 (电流量程、转矩量程)

第三节 B123-程控器

第四节 B124-负载调节控制

第三章.B13-加载传动单元系列

第一节 B131-变频器

1.1B1311 变频器系列(ACS580 型)

名称	型号	编码	性能指标	备注
ACS580 系列变频器	ACS580-R15-04A0-3B	B1311-1	额定功率: 1.5kW, 额定电流: 3.3A, 噪音等级 45dBA: 散热量: 50W 冷却风量: 250m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系列变频器	ACS580-R16-05A6-3B	B1311-2	额定功率: 2.2kW, 额定电流: 5.6A, 噪音等级 45dBA: 散热量: 76W 冷却风量: 300m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系列变频器	ACS580-C24-10A5-3B	B1311-3	额定功率: 4.0kW, 额定电流: 9.5A, 噪音等级 45dBA: 散热量: 97W 冷却风量: 400m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系列变频器	ACS580-C25-13A8-3B	B1311-4	额定功率: 5.5kW, 额定电流: 13.8A, 噪音等级 47dBA: 散热量: 140W 冷却风量: 450m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系列变频器	ACS580-C26-17A0-3B	B1311-5	额定功率: 7.5kW, 额定电流: 17.0A, 噪音等级 48dBA: 散热量: 190W 冷却风量: 500m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系列变频器	ACS580-C27-24A6-3B	B1311-6	额定功率: 11kW, 额定电流: 24.6A, 噪音等级 50dBA: 散热量: 270W 冷却风量: 600m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系列变频器	ACS580-C28-32A5-3B	B1311-7	额定功率: 15kW, 额定电流: 32.5A, 噪音等级 51dBA: 散热量: 360W 冷却风量: 700m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系列变频器	ACS580-C29-38A8-3B	B1311-8	额定功率: 18.5kW, 额定电流: 38.8A, 噪音等级 52dBA: 散热量: 440W 冷却风量: 800m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系列变频器	ACS580-C30-45A6-3B	B1311-9	额定功率: 22kW, 额定电流: 45.6A, 噪音等级 53dBA: 散热量: 520W 冷却风量: 900m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	

ACS580 系 列变频器	ACS580-C31 -60A0-3B	B1311-A	额定功率: 30kW, 额定电流: 60.0A, 噪音等级 54dBA: 散热量: 700W 冷却风量: 1100m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系 列变频器	ACS580-C32 -73A0-3B	B1311-B	额定功率: 37kW, 额定电流: 73.0A, 噪音等级 55dBA: 散热量: 860W 冷却风量: 1300m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系 列变频器	ACS580-C33 -88A0-3B	B1311-C	额定功率: 45kW, 额定电流: 88.0A, 噪音等级 56dBA: 散热量: 1050W 冷却风量: 1500m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系 列变频器	ACS580-C34 -106A-3B	B1311-D	额定功率: 55kW, 额定电流: 106A, 噪音等级 57dBA: 散热量: 1280W 冷却风量: 1700m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系 列变频器	ACS580-C35 -145A-3B	B1311-E	额定功率: 75kW, 额定电流: 145A, 噪音等级 58dBA: 散热量: 1750W 冷却风量: 2100m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系 列变频器	ACS580-C36 -169A-3B	B1311-F	额定功率: 90kW, 额定电流: 169A, 噪音等级 59dBA: 散热量: 2050W 冷却风量: 2400m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系 列变频器	ACS580-C37 -206A-3B	B1311-G	额定功率: 110kW, 额定电流: 206A, 噪音等级 60dBA: 散热量: 2500W 冷却风量: 2800m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系 列变频器	ACS580-C38 -246A-3B	B1311-H	额定功率: 132kW, 额定电流: 246A, 噪音等级 61dBA: 散热量: 3000W 冷却风量: 3200m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系 列变频器	ACS580-C39 -296A-3B	B1311-I	额定功率: 160kW, 额定电流: 296A, 噪音等级 62dBA: 散热量: 3600W 冷却风量: 3700m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系 列变频器	ACS580-C40 -370A-3B	B1311-J	额定功率: 200kW, 额定电流: 370A, 噪音等级 63dBA: 散热量: 4500W 冷却风量: 4300m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系 列变频器	ACS580-C41 -408A-3B	B1311-K	额定功率: 220kW, 额定电流: 408A, 噪音等级 64dBA: 散热量: 5000W 冷却风量: 4700m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS580 系 列变频器	ACS580-C42 -461A-3B	B1311-L	额定功率: 250kW, 额定电流: 461A, 噪音等级 65dBA: 散热量: 5600W 冷却风量: 5200m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	

1.2B1312 变频器系列(ACS880 型)

名称	型号	编码	性能指标	备注
ACS880 系 列变频器	ACS880-R10 -02A1-3B	B1312-1	额定功率: 0.75kW, 额定电流: 2.1A, 噪音等级 44dBA: 散热量: 35W 冷却风量: 200m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-R15 -04A0-3B	B1312-2	额定功率: 1.5kW, 额定电流: 4.0A, 噪音等级 45dBA: 散热量: 50W 冷却风量: 250m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-R16 -05A6-3B	B1312-3	额定功率: 2.2kW, 额定电流: 5.6A, 噪音等级 45dBA: 散热量: 76W 冷却风量: 300m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C24 -10A5-3B	B1312-4	额定功率: 4.0kW, 额定电流: 10.5A, 噪音等级 45dBA: 散热量: 97W 冷却风量: 400m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C25 -13A8-3B	B1312-5	额定功率: 5.5kW, 额定电流: 13.8A, 噪音等级 47dBA: 散热量: 140W 冷却风量: 450m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C26 -17A0-3B	B1312-6	额定功率: 7.5kW, 额定电流: 17.0A, 噪音等级 48dBA: 散热量: 190W 冷却风量: 500m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C27 -24A6-3B	B1312-7	额定功率: 11kW, 额定电流: 24.6A, 噪音等级 50dBA: 散热量: 270W 冷却风量: 600m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C28 -32A5-3B	B1312-8	额定功率: 15kW, 额定电流: 32.5A, 噪音等级 51dBA: 散热量: 360W 冷却风量: 700m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C29 -38A8-3B	B1312-9	额定功率: 18.5kW, 额定电流: 38.8A, 噪音等级 52dBA: 散热量: 440W 冷却风量: 800m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C30 -45A6-3B	B1312-A	额定功率: 22kW, 额定电流: 45.6A, 噪音等级 53dBA: 散热量: 520W 冷却风量: 900m ³ /h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	

ACS880 系 列变频器	ACS880-C31 -60A0-3B	B1312-B	额定功率: 30kW, 额定电流: 60.0A, 噪音等级 54dBA: 散热量: 700W 冷却风量: 1100m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C32 -73A0-3B	B1312-C	额定功率: 37kW, 额定电流: 73.0A, 噪音等级 55dBA: 散热量: 860W 冷却风量: 1300m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C33 -88A0-3B	B1312-D	额定功率: 45kW, 额定电流: 88.0A, 噪音等级 56dBA: 散热量: 1050W 冷却风量: 1500m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C34 -106A-3B	B1312-E	额定功率: 55kW, 额定电流: 106A, 噪音等级 57dBA: 散热量: 1280W 冷却风量: 1700m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C35 -145A-3B	B1312-F	额定功率: 75kW, 额定电流: 145A, 噪音等级 58dBA: 散热量: 1750W 冷却风量: 2100m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C36 -169A-3B	B1312-G	额定功率: 90kW, 额定电流: 169A, 噪音等级 59dBA: 散热量: 2050W 冷却风量: 2400m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C37 -206A-3B	B1312-H	额定功率: 110kW, 额定电流: 206A, 噪音等级 60dBA: 散热量: 2500W 冷却风量: 2800m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C38 -246A-3B	B1312-I	额定功率: 132kW, 额定电流: 246A, 噪音等级 61dBA: 散热量: 3000W 冷却风量: 3200m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C39 -296A-3B	B1312-J	额定功率: 160kW, 额定电流: 296A, 噪音等级 62dBA: 散热量: 3600W 冷却风量: 3700m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C40 -370A-3B	B1312-K	额定功率: 200kW, 额定电流: 370A, 噪音等级 63dBA: 散热量: 4500W 冷却风量: 4300m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C41 -408A-3B	B1312-L	额定功率: 220kW, 额定电流: 408A, 噪音等级 64dBA: 散热量: 5000W 冷却风量: 4700m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C42 -461A-3B	B1312-M	额定功率: 250kW, 额定电流: 461A, 噪音等级 65dBA: 散热量: 5600W 冷却风量: 5200m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C43 -520A-3B	B1312-N	额定功率: 280kW, 额定电流: 520A, 噪音等级 65dBA: 散热量: 6300W 冷却风量: 5800m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C44 -590A-3B	B1312-O	额定功率: 315kW, 额定电流: 590A, 噪音等级 66dBA: 散热量: 7200W 冷却风量: 6500m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C45 -665A-3B	B1312-P	额定功率: 355kW, 额定电流: 665A, 噪音等级 66dBA: 散热量: 8100W 冷却风量: 7200m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C46 -750A-3B	B1312-Q	额定功率: 400kW, 额定电流: 750A, 噪音等级 67dBA: 散热量: 9200W 冷却风量: 8000m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	
ACS880 系 列变频器	ACS880-C47 -845A-3B	B1312-R	额定功率: 450kW, 额定电流: 845A, 噪音等级 67dBA: 散热量: 10300W 冷却风量: 8800m³/h 输入电压范围: AC3P380V(范围-15%/+10%)	

第二节 B132-四象限变频器

2.1B1321(风冷式)三相输入 Un=400V(380-415V), 额定功率在电压 400V 时有效, 四象限变频器系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. (风冷式) 三相输入 Un=400V(380-415V), 额 定功率在电压 400V 时有 效, 四象限变频器	ACS880-R55-20	B1321-1	额定功率 112kW, 额定电流 167A, 轻过载 105kW, 重过载 90kW, 噪音等级 62dBA, 散热量 4.0kW, 冷却风量 400m³/h	
	ACS880-E62-20 6A-3/B		额定功率 110kW, 额定电流 206A, 轻过载 110kW, 重过载 90kW, 噪音等级: 67 dBA, 散热量: 2.2 kW, 冷却风量: 550 m³/h	
2. (风冷式) 三相输入 Un=400V(380-415V), 额 定功率在电压 400V 时有 效, 四象限变频器	ACS880-R63-24	B1321-2	额定功率 133kW, 额定电流 203A, 轻过载 126kW, 重过载 110kW, 噪音等级 63dBA, 散热量 4.5kW, 冷却风量 650m³/h	
	ACS880-E63-24 6A-3/B		额定功率 132kW, 额定电流 246A, 轻过载 132kW, 重过载 110kW, 噪音等级: 67 dBA, 散热量: 3.3 kW, 冷却风量: 650 m³/h	

3. (风冷式) 三相输入 Un=400V (380-415V), 额定功率在电压 400V 时有效, 四象限变频器	ACS880-R73-36 3A-3+AIM+ALM ACS880-E73-36 3A-3/B	B1321-3	额定功率 202kW, 额定电流 304A, 轻过载 191kW, 重过载 160kW, 噪音等级 63dBA, 散热量 5.8kW, 冷却风量 760m³/h 额定功率 200kW, 额定电流 363A, 轻过载 200kW, 重过载 160kW, 噪音等级: 68 dBA, 散热量: 4.1 kW, 冷却风量: 700 m³/h	
4. (风冷式) 三相输入 Un=400V (380-415V), 额定功率在电压 400V 时有效, 四象限变频器	ACS880-R74-48 7A-3+AIM+ALM ACS880-E74-48 7A-3/B	B1321-4	额定功率 252kW, 额定电流 380A, 轻过载 238kW, 重过载 200kW, 噪音等级 65dBA, 散热量 6.8kW, 冷却风量 950m³/h 额定功率 250kW, 额定电流 487A, 轻过载 250kW, 重过载 200kW, 噪音等级: 68 dBA, 散热量: 46.6 kW, 冷却风量: 720 m³/h	
5. (风冷式) 三相输入 Un=400V (380-415V), 额定功率在电压 400V 时有效, 四象限变频器	ACS880-R84-62 4A-3+AIM+ALM ACS880-E84-62 4A-3	B1321-5	额定功率 318kW, 额定电流 480A, 轻过载 300kW, 重过载 255kW, 噪音等级 67dBA, 散热量 8.9kW, 冷却风量 1100m³/h 额定功率 315kW, 额定电流 624A, 轻过载 315kW, 重过载 280kW, 噪音等级: 68 dBA, 散热量: 5.8 kW, 冷却风量: 1100 m³/h	
6. (风冷式) 三相输入 Un=400V (380-415V), 额定功率在电压 400V 时有效, 四象限变频器	ACS880-R85-76 0A-3+AIM+ALM ACS880-E85-76 0A-3	B1321-6	额定功率 404kW, 额定电流 610A, 轻过载 385kW, 重过载 320kW, 噪音等级 68dBA, 散热量 10kW, 冷却风量 1150m³/h 额定功率 400kW, 额定电流 760A, 轻过载 400kW, 重过载 355kW, 噪音等级: 68 dBA, 散热量: 6.3 kW, 冷却风量: 1200 m³/h	
7. (风冷式) 三相输入 Un=400V (380-415V), 额定功率在电压 400V 时有效, 四象限变频器	ACS880-R86-88 5A-3+AIM+ALM ACS880-E86-86 5A-3	B1321-7	额定功率 454kW, 额定电流 684A, 轻过载 430kW, 重过载 360kW, 噪音等级 68dBA, 散热量 11kW, 冷却风量 1200m³/h 额定功率 450kW, 额定电流 865A, 轻过载 450kW, 重过载 400kW, 噪音等级: 68 dBA, 散热量: 7.8 kW, 冷却风量: 1350 m³/h	

2.2B1322(风冷式)三相输入 Un=690V(660-690V), 额定功率在电压 690V 时有效, 四象限变频器系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. (风冷式) 三相输入 Un=690V (660-690V), 额定功率在电压 690V 时有效, 四象限变频器	ACS880-R74-271 A-6+AIM+ALM ACS880-E74-487 A-3/B	B1322-1	额定功率 252kW, 额定电流 209A, 轻过载 238kW, 重过载 200kW, 噪音等级 65dBA, 散热量 6kW, 冷却风量 950m³/h 额定功率 250kW, 额定电流 487A, 轻过载 250kW, 重过载 200kW, 噪音等级: 68 dBA, 散热量: 46.6 kW, 冷却风量: 720 m³/h	
2. (风冷式) 三相输入 Un=690V (660-690V), 额定功率在电压 690V 时有效, 四象限变频器	ACS880-R83-325 A-6+AIM+ALM ACS880-E84-624 A-3	B1322-2	额定功率 318kW, 额定电流 264A, 轻过载 300kW, 重过载 252kW, 噪音等级 68dBA, 散热量 7.5kW, 冷却风量 1000m³/h 额定功率 315kW, 额定电流 624A, 轻过载 315kW, 重过载 280kW, 噪音等级: 68 dBA, 散热量: 5.8 kW, 冷却风量: 1100 m³/h	
3. (风冷式) 三相输入 Un=690V (660-690V), 额定功率在电压 690V 时有效, 四象限变频器	ACS880-R85-420 A-6+AIM+ALM ACS880-E85-760 A-3	B1322-3	额定功率 404kW, 额定电流 335A, 轻过载 381kW, 重过载 320kW, 噪音等级 68dBA, 散热量 9kW, 冷却风量 1100m³/h 额定功率 400kW, 额定电流 760A, 轻过载 400kW, 重过载 355kW, 噪音等级: 68 dBA, 散热量: 6.3 kW, 冷却风量: 1200 m³/h	
4. (风冷式) 三相输入 Un=690V (660-690V), 额定功率在电压 690V 时有效, 四象限变频器	ACS880-R87-505 A-6+AIM+ALM ACS880-E87-505 A-6	B1322-4	额定功率 505kW, 额定电流 418A, 轻过载 476kW, 重过载 400kW, 噪音等级 68dBA, 散热量 10kW, 冷却风量 1200m³/h 额定功率: 500kW, 额定电流: 505A, 轻过载: 500kW, 重过载: 450kW, 噪音等级: 72dBA, 散热量: 8.5kW, 冷却风量: 1350m³/h	

2.3B1323(液冷式)三相输入 Un=690V(660-690V), 额定功率在电压 690V 时有效, 四象限变频器系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. (液冷式) 三相输入 Un=690V (660-690V), 额定功率在电压 690V 时有效, 四象限变频器	ACS880-L88-571 A-6+AIM+ALM ACS880-E88-571 A-6	B1323-1	额定功率 565kW, 额定电流 527A, 轻过载 600kW, 重过载 504kW, 噪音等级 58dBA, 散热量 12kW, 液冷流量 24L/min 16. 额定功率: 560 kW, 额定电流: 571A, 轻过载: 560 kW, 重过载: 500 kW, 噪音等级: 72 dBA, 散热量: 9.5 kW, 冷却风量: 1450 m³/h	

第三节 B133-伺服驱动器

3.1B1331 伺服驱动器系列(SV630-P-S 型)

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. SV630-P-S 型伺服驱动器系列	SV630-P-S-S 1R6-I	B1331-1	供电电压：单相 220V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：0.2kW，输出电流：1.6A 最大输出电流：5.8A 冷却方式：自冷	
2. SV630-P-S 型伺服驱动器系列	SV630-P-S-S 2R8-I	B1331-2	供电电压：单相 220V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：0.4kW，输出电流：2.8A 最大输出电流：10.1A 冷却方式：自冷	
3. SV630-P-S 型伺服驱动器系列	SV630-P-S-S 5R5-I	B1331-3	供电电压：单相 220V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：0.75kW，输出电流：5.5A 最大输出电流：16.9A 冷却方式：风冷	
4. SV630-P-S 型伺服驱动器系列	SV630-P-S-S 7R6-I	B1331-4	供电电压：单相 220V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：1kW，输出电流：7.6A 最大输出电流：23.0A 冷却方式：风冷	
5. SV630-P-S 型伺服驱动器系列	SV630-P-S-S 012-I	B1331-5	供电电压：单相 220V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：1.5kW，输出电流：11.6A 最大输出电流：32.0A 冷却方式：风冷	
6. SV630-P-S 型伺服驱动器系列	SV630-P-S-S 7R6-I	B1331-6	供电电压：三相 220V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：1kW，输出电流：7.6A 最大输出电流：23.0A 冷却方式：风冷	
7. SV630-P-S 型伺服驱动器系列	SV630-P-S-S 012-I	B1331-7	供电电压：三相 220V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：1.5kW，输出电流：11.6A 最大输出电流：32.0A 冷却方式：风冷	

3.2B1332 伺服驱动器系列(SV630-P-T 型)

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. SV630-P-T 型伺服驱动器系列	SV630-P-T-T 3R5-I	B1332-1	供电电压：三相 380V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：1kW，输出电流：3.5A 最大输出电流：11A 冷却方式：风冷	
2. SV630-P-T 型伺服驱动器系列	SV630-P-T-T 5R4-I	B1332-2	供电电压：三相 380V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：1.5kW，输出电流：5.4A 最大输出电流：14A 冷却方式：风冷	
3. SV630-P-T 型伺服驱动器系列	SV630-P-T-T 8R4-I	B1332-3	供电电压：三相 380V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：2kW，输出电流：8.4A 最大输出电流：20A 冷却方式：风冷	
4. SV630-P-T 型伺服驱动器系列	SV630-P-T-T 012-I	B1332-4	供电电压：三相 380V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：3kW，输出电流：11.9A 最大输出电流：29.75A 冷却方式：风冷	
5. SV630-P-T 型伺服驱动器系列	SV630-P-T-T 017-I	B1332-5	供电电压：三相 380V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：5kW，输出电流：16.5A 最大输出电流：42A 冷却方式：风冷	
6. SV630-P-T 型伺服驱动器系列	SV630-P-T-T 021-I	B1332-6	供电电压：三相 380V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：6kW，输出电流：20.8A 最大输出电流：55A 冷却方式：风冷	
7. SV630-P-T 型伺服驱动器系列	SV630-P-T-T 026-I	B1332-7	供电电压：三相 380V，控制方式：脉冲型，驱动器功率：7.5kW，输出电流：25.7A 最大输出电流：65A 冷却方式：风冷	

3.3B1333 伺服驱动器系列(SV630-C-S 型)

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. SV630-C-S 型伺服驱动器系列	SV630-C-S-S 1R6-I	B1333-1	供电电压：单相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：0.2kW，输出电流：1.6A 最大输出电流：5.8A 冷却方式：自冷	
2. SV630-C-S 型伺服驱动器系列	SV630-C-S-S 2R8-I	B1333-2	供电电压：单相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：0.4kW，输出电流：2.8A 最大输出电流：10.1A 冷却方式：自冷	
3. SV630-C-S 型伺服驱动器系列	SV630-C-S-S 5R5-I	B1333-3	供电电压：单相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：0.75kW，输出电流：5.5A 最大输出电流：16.9A 冷却方式：风冷	
4. SV630-C-S 型伺服驱动器系列	SV630-C-S-S 7R6-I	B1333-4	供电电压：单相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：1kW，输出电流：7.6A 最大输出电流：23.0A 冷却方式：风冷	

5. SV630-C-S 型伺服驱动器系列	SV630-C-S-S 012-I	B1333-5	供电电压：单相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：1.5kW，输出电流：11.6A 最大输出电流：32.0A 冷却方式：风冷	
6. SV630-C-S 型伺服驱动器系列	SV630-C-S-S 7R6-I	B1333-6	供电电压：三相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：1kW，输出电流：7.6A 最大输出电流：23.0A 冷却方式：风冷	
7. SV630-C-S 型伺服驱动器系列	SV630-C-S-S 012-I	B1333-7	供电电压：三相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：1.5kW，输出电流：11.6A 最大输出电流：32.0A 冷却方式：风冷	

3.4B1334 伺服驱动器系列(SV630-C-T 型)

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. SV630-C-T 型伺服驱动器系列	SV630-C-T-T 3R5-I	B1334-1	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：1kW，输出电流：3.5A 最大输出电流：11A 冷却方式：风冷	
2. SV630-C-T 型伺服驱动器系列	SV630-C-T-T 5R4-I	B1334-2	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：1.5kW，输出电流：5.4A 最大输出电流：14A 冷却方式：风冷	
3. SV630-C-T 型伺服驱动器系列	SV630-C-T-T 8R4-I	B1334-3	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：2kW，输出电流：8.4A 最大输出电流：20A 冷却方式：风冷	
4. SV630-C-T 型伺服驱动器系列	SV630-C-T-T 012-I	B1334-4	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：3kW，输出电流：11.9A 最大输出电流：29.75A 冷却方式：风冷	
5. SV630-C-T 型伺服驱动器系列	SV630-C-T-T 017-I	B1334-5	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：5kW，输出电流：16.5A 最大输出电流：42A 冷却方式：风冷	
6. SV630-C-T 型伺服驱动器系列	SV630-C-T-T 021-I	B1334-6	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：6kW，输出电流：20.8A 最大输出电流：55A 冷却方式：风冷	
7. SV630-C-T 型伺服驱动器系列	SV630-C-T-T 026-I	B1334-7	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：7.5kW，输出电流：25.7A 最大输出电流：65A 冷却方式：风冷	

3.5B1335 伺服驱动器系列(SV630-A-S 型)

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. SV630-A-S 型伺服驱动器系列	SV630-A-S-S 1R6-I	B1335-1	供电电压：单相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：0.2kW，输出电流：1.6A 最大输出电流：5.8A 冷却方式：自冷	
2. SV630-A-S 型伺服驱动器系列	SV630-A-S-S 2R8-I	B1335-2	供电电压：单相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：0.4kW，输出电流：2.8A 最大输出电流：10.1A 冷却方式：自冷	
3. SV630-A-S 型伺服驱动器系列	SV630-A-S-S 5R5-I	B1335-3	供电电压：单相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：0.75kW，输出电流：5.5A 最大输出电流：16.9A 冷却方式：风冷	
4. SV630-A-S 型伺服驱动器系列	SV630-A-S-S 7R6-I	B1335-4	供电电压：单相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：1kW，输出电流：7.6A 最大输出电流：23.0A 冷却方式：风冷	
5. SV630-A-S 型伺服驱动器系列	SV630-A-S-S 012-I	B1335-5	供电电压：单相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：1.5kW，输出电流：11.6A 最大输出电流：32.0A 冷却方式：风冷	
6. SV630-A-S 型伺服驱动器系列	SV630-A-S-S 7R6-I	B1335-6	供电电压：三相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：1kW，输出电流：7.6A 最大输出电流：23.0A 冷却方式：风冷	
7. SV630-A-S 型伺服驱动器系列	SV630-A-S-S 012-I	B1335-7	供电电压：三相 220V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：1.5kW，输出电流：11.6A 最大输出电流：32.0A 冷却方式：风冷	

3.6B1336 伺服驱动器系列(SV630-A-T 型)

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. SV630-A-T 型伺服驱动器系列	SV630-A-T-T 3R5-I	B1336-1	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：1kW，输出电流：3.5A 最大输出电流：11A 冷却方式：风冷	
2. SV630-A-T 型伺服驱动器系列	SV630-A-T-T 5R4-I	B1336-2	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：1.5kW，输出电流：5.4A 最大输出电流：14A 冷却方式：风冷	

3. SV630-A-T 型伺服驱动器系列	SV630-A-T-T 8R4-I	B1336-3	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：2kW，输出电流：8.4A 最大输出电流：20A 冷却方式：风冷	
4. SV630-A-T 型伺服驱动器系列	SV630-A-T-T 012-I	B1336-4	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：3kW，输出电流：11.9A 最大输出电流：29.75A 冷却方式：风冷	
5. SV630-A-T 型伺服驱动器系列	SV630-A-T-T 017-I	B1336-5	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：5kW，输出电流：16.5A 最大输出电流：42A 冷却方式：风冷	
6. SV630-A-T 型伺服驱动器系列	SV630-A-T-T 021-I	B1336-6	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：6kW，输出电流：20.8A 最大输出电流：55A 冷却方式：风冷	
7. SV630-A-T 型伺服驱动器系列	SV630-A-T-T 026-I	B1336-7	供电电压：三相 380V，控制方式：CANlink 通讯，驱动器功率：7.5kW，输出电流：25.7A 最大输出电流：65A 冷却方式：风冷	

第四节 B134-变频调速变频器系列(MD580 型)

名称	型号	编码	性能指标	备注
1. MD580 变频调速变频器系列	MD580-4T2R1B	B134-1	外形结构 T1；功率 0.75P/0.4G；额定输出电流 2.1P/1.6G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~12kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；标配制动单元，无直流电抗器	
2. MD580 变频调速变频器系列	MD580-4T3R8B	B134-2	外形结构 T1；功率 1.5P/1.1G；额定输出电流 3.8P/3.1G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~12kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；标配制动单元，无直流电抗器	
3. MD580 变频调速变频器系列	MD580-4T7R2B	B134-3	外形结构 T1；功率 2.2P/1.5G；额定输出电流 7.2P/5.1G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~12kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；标配制动单元，无直流电抗器	
4. MD580 变频调速变频器系列	MD580-4T9B	B134-4	外形结构 T1；功率 3.7P/3G；额定输出电流 9P/7.2G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~12kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；标配制动单元，无直流电抗器	
5. MD580 变频调速变频器系列	MD580-4T13B	B134-5	外形结构 T2；功率 5.5P/4G；额定输出电流 13P/9G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~12kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；标配制动单元，无直流电抗器	
6. MD580 变频调速变频器系列	MD580-4T17B	B134-6	外形结构 T3；功率 7.5P/5.5G；额定输出电流 17P/13G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~12kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；标配制动单元，无直流电抗器	
7. MD580 变频调速变频器系列	MD580-4T25B	B134-7	外形结构 T3；功率 11P/7.5G；额定输出电流 25P/17G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~12kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；标配制动单元，无直流电抗器	
8. MD580 变频调速变频器系列	MD580-4T32B	B134-8	外形结构 T4；功率 15P/11G；额定输出电流 32P/25G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~12kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；标配制动单元，无直流电抗器	
9. MD580 变频调速变频器系列	MD580-4T37B	B134-9	外形结构 T4；功率 18.5P/15G；额定输出电流 37P/32G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~12kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；标配制动单元，无直流电抗器	
A. MD580 变频调速变频器系列	MD580-4T45B	B134-A	外形结构 T5；功率 22P/18.5G；额定输出电流 45P/37G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~12kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；选配制动单元，标配直流电抗器	
B. MD580 变频调速变频器系列	MD580-4T60B	B134-B	外形结构 T5；功率 30P/22G；额定输出电流 60P/49.5G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~12kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；选配制动单元，标配直流电抗器	
C. MD580 变频调速变频器系列	MD580-4T75B	B134-C	外形结构 T6；功率 37P/30G；额定输出电流 75P/63G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；	

频调速变频器系列			输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~12kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；选配制动单元，标配直流电抗器	
D. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T112B	B134-D	外形结构 T7；功率 55P/45G；额定输出电流 112P/91G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~8kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；选配制动单元，标配直流电抗器	
E. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T150B	B134-E	外形结构 T7；功率 75P/55G；额定输出电流 150P/112G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~8kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；选配制动单元，标配直流电抗器	
F. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T176B	B134-F	外形结构 T8；功率 90P/75G；额定输出电流 176P/150G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~8kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；选配制动单元，标配直流电抗器	
G. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T210B	B134-G	外形结构 T8；功率 110P/90G；额定输出电流 210P/176G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~8kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；选配制动单元，标配直流电抗器	
H. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T253B	B134-H	外形结构 T9；功率 132P/110G；额定输出电流 253P/210G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~8kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；选配制动单元，标配直流电抗器	
I. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T304B	B134-I	外形结构 T9；功率 160P/132G；额定输出电流 304P/253G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~8kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；选配制动单元，标配直流电抗器	
J. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T377B	B134-J	外形结构 T9；功率 200P/160G；额定输出电流 377P/304G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~8kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；选配制动单元，标配直流电抗器	
K. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T426-L	B134-K	外形结构 T10；功率 220P/200G；额定输出电流 426P/377G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~6kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；含输出电抗器，标配直流电抗器	
L. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T465-L	B134-L	外形结构 T10；功率 250P/220G；额定输出电流 465P/426G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~6kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；含输出电抗器，标配直流电抗器	
M. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T520-L	B134-M	外形结构 T11；功率 280P/250G；额定输出电流 520P/465G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~6kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；含输出电抗器，标配直流电抗器	
N. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T585-L	B134-N	外形结构 T11；功率 315P/280G；额定输出电流 585P/520G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~6kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；含输出电抗器，标配直流电抗器	
O. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T650	B134-O	外形结构 T12；功率 355P/315G；额定输出电流 650P/585G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~8kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；标配直流电抗器	
P. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T725	B134-P	外形结构 T12；功率 400P/355G；额定输出电流 725P/650G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~8kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；标配直流电抗器	
Q. MD580 频调速变频器系列	MD580-4T820	B134-Q	外形结构 T12；功率 450P/400G；额定输出电流 820P/725G；输入三相 AC380~480V 50/60Hz；输出电压三相 0~ 输入电压；最高频率 599Hz；载波频率 0.8~8kHz；过载能力 P:110%/60s、G:150%/60s；防护等级 IP20；标配直流电抗器	

第四章.B14-回馈单元系列

第一节 B141-正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-T-CS	B141-1	适配功率: 5.5~7.5kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 12A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
2 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-S-CS	B141-2	适配功率: 11~15kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 16.5A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
3 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-M-CS	B141-3	适配功率: 18.5~22kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 25.5A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
4 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-L-CS	B141-4	适配功率: 30~37kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 36A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
5 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-X-CS	B141-5	适配功率: 45kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 44A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
6 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-055-CS	B141-6	适配功率: 55kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 60A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
7 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-075-CS	B141-7	适配功率: 75kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 72A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
8 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-090-CS	B141-8	适配功率: 90kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 88A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
9 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-110-CS	B141-9	适配功率: 110kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 125A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
A 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-132-CS	B141-A	适配功率: 132kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 145A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
B 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-160-CS	B141-B	适配功率: 160kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 170A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
C 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-185-CS	B141-C	适配功率: 185kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 200A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
D 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-220-CS	B141-D	适配功率: 220kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 225A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
E 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-250-CS	B141-E	适配功率: 250kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 280A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
F 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-280-CS	B141-F	适配功率: 280kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 315A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	
G 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-315-CS	B141-G	适配功率: 315kW, 工作电压: 380V, 额定电流: 355A, 回馈效率: $\geq 95\%$, 输出谐波 (THD): $< 5\%$, 保护功能: 过压、欠压、过流、过热、电网异常保护, 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 防护等级: IP20 (柜内安装)	

回馈装置(标准型 S 系列)			<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
H 正弦波能量回馈装置(标准型 S 系列)	PSG-04-355-CS	B141-H	适配功率：355kW，工作电压：380V，额定电流：400A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	

第二节 B142-正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-T-CH	B142-1	适配功率：3.7~5.5kW，工作电压：380V，额定电流：11A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
2 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-S-CH	B142-2	适配功率：7.5~11kW，工作电压：380V，额定电流：15A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
3 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-M-CH	B142-3	适配功率：15~18.5kW，工作电压：380V，额定电流：24A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
4 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-L-CH	B142-4	适配功率：22~30kW，工作电压：380V，额定电流：33A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
5 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-X-CH	B142-5	适配功率：37kW，工作电压：380V，额定电流：41A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
6 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-045-CH	B142-6	适配功率：45kW，工作电压：380V，额定电流：41A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
7 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-055-CH	B142-7	适配功率：55kW，工作电压：380V，额定电流：56A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
8 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-075-CH	B142-8	适配功率：75kW，工作电压：380V，额定电流：67A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
9 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-090-CH	B142-9	适配功率：90kW，工作电压：380V，额定电流：88A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
A 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-110-CH	B142-A	适配功率：110kW，工作电压：380V，额定电流：125A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
B 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-132-CH	B142-B	适配功率：132kW，工作电压：380V，额定电流：145A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
C 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-160-CH	B142-C	适配功率：160kW，工作电压：380V，额定电流：170A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
D 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-185-CH	B142-D	适配功率：185kW，工作电压：380V，额定电流：200A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
E 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-220-CH	B142-E	适配功率：220kW，工作电压：380V，额定电流：225A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	

回馈装置(重载型 H 系列)			<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
F 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-250-CH	B142-F	适配功率：250kW，工作电压：380V，额定电流：280A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
G 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-280-CH	B142-G	适配功率：280kW，工作电压：380V，额定电流：315A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
H 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-315-CH	B142-H	适配功率：315kW，工作电压：380V，额定电流：355A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
I 正弦波能量回馈装置(重载型 H 系列)	PSG-04-355-CH	B142-I	适配功率：355kW，工作电压：380V，额定电流：400A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	

第三节 B143-正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-T-CC	B143-1	适配功率：2.2~3.7kW，工作电压：380V，额定电流：9.0A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
2 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-S-CC	B143-2	适配功率：5.5~7.5kW，工作电压：380V，额定电流：13.0A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
3 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-M-CC	B143-3	适配功率：11kW，工作电压：380V，额定电流：16.5A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
4 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-L-CC	B143-4	适配功率：15kW，工作电压：380V，额定电流：24.2A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
5 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-X-CC	B143-5	适配功率：18.5~22kW，工作电压：380V，额定电流：30.2A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
6 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-030-CC	B143-6	适配功率：30kW，工作电压：380V，额定电流：41A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
7 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-037-CC	B143-7	适配功率：37kW，工作电压：380V，额定电流：50A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
8 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-045-CC	B143-8	适配功率：45kW，工作电压：380V，额定电流：60A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
9 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-055-CC	B143-9	适配功率：55kW，工作电压：380V，额定电流：90A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
A 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-075-CC	B143-A	适配功率：75kW，工作电压：380V，额定电流：105A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
B 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-090-CC	B143-B	适配功率：90kW，工作电压：380V，额定电流：132A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	

回馈装置(持续型 C 系列)			<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
C 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-110-CC	B143-C	适配功率：110kW，工作电压：380V，额定电流：160A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
D 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-132-CC	B143-D	适配功率：132kW，工作电压：380V，额定电流：185A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
E 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-160-CC	B143-E	适配功率：160kW，工作电压：380V，额定电流：250A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
F 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-185-CC	B143-F	适配功率：185kW，工作电压：380V，额定电流：280A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
G 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-220-CC	B143-G	适配功率：220kW，工作电压：380V，额定电流：315A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	
H 正弦波能量回馈装置(持续型 C 系列)	PSG-04-250-CC	B143-H	适配功率：250kW，工作电压：380V，额定电流：355A，回馈效率：≥95%，输出谐波（THD）：<5%，保护功能：过压、欠压、过流、过热、电网异常保护，工作温度：-10℃~+40℃，防护等级：IP20（柜内安装）	

第五章.B15 负载单元系列

第一节 B151-电子负载

名称	型号	技术指标	备注
1. 电子负载	EL2100	电压 60V 电流 5A 功率 100W，交直流	

第二节 B152-阻性负载

名称	型号	性能指标	备注
1. 负载柜	FZ-106	单相，110V/220V，6KVA	
2. 负载柜	FZ-110	单相，110V/220V，10KVA	
3. 负载柜	FZ-115	单相，110V/220V，15KVA	
4. 负载柜	FZ-310	单、三相，10KVA	
5. 负载柜	FZ-315	单、三相，15KVA	
6. 负载柜	FZ-320	单、三相，20KVA	

第三节 B153-感性负载

第四节 B154-容性负载